



ТК-100

Двухдиапазонная безлицензионная радиостанция LPD/PMR

- Безлицензионные диапазоны LPD / PMR446
- 69+8 каналов (LPD-69 / PMR-8)
- ЖК-дисплей
- Дополнительные кнопки управления FUN
- Кнопка «Монитор»
- Функция VOX (свободные руки)
- CTCSS/DCS кодер/декодер
- Li-Ion аккумулятор
- Функция экономии энергии
- Сканирование по всем каналам
- Режимы общего и приоритетного сканирования
- Редактирование списка сканирования
- Блокировка занятого канала (BCL)
- Голосовой маркер переключения каналов
- Оповещение об уровне заряда батареи
- Таймер ограничения времени передачи (TOT)
- Голосовые подсказки
- Программирование с компьютера
- Настройка порога шумоподавления
- Регулировка мощности
- Широкий температурный диапазон
- Возможность подключения гарнитуры
- Съёмная гибкая антенна
- Корпус из ударопрочного пластика
- Прочная клипса для поясного крепления

LPD (433 МГц)
PMR (446 МГц)



Новая радиостанция ХАЙТ ТК-100 работает сразу в двух безлицензионных диапазонах LPD (433.0750-434.7750 МГц) и PMR (446.000-446.100 МГц). Модель обладает всеми качествами профессиональной радиостанции. К её достоинствам относятся: высокая функциональность и эргономический дизайн, а Li-Ion аккумулятор обеспечивает полноценную работу в продолжении довольно длительного времени. Радиостанция имеет небольшие габариты и очень малый вес, удобно помещается в руке, не ограничивая доступ к кнопочному управлению. Рация весьма неприхотлива и уверенно работает в различных температурных режимах. ХАЙТ ТК-100 выгодно отличает наличие символического ЖК-дисплея, а интуитивно понятный интерфейс и голосовые подсказки делают эту радиостанцию незаменимым помощником в любой ситуации.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!



ЖК-дисплей отображает символьную информацию о наличии и мощности сигнала, степени разряда аккумулятора, функциях сканирования, режимах кодирования/декодирования сигналинга (CTCSS, DCS) и включении функции «свободные руки» (VOX).



С помощью дополнительной кнопки **FUN** и боковых кнопок управления осуществляется: переключение каналов, включение/выключение сканирования, включение функции VOX (голосовое управление) и переключение мощности радиостанции.

Основные технические характеристики

Частотный диапазон	LPD	PMR
Количество каналов	69	8
Шаг сетки частот	12,5 кГц / 25 кГц	
Стабильность частоты	+2,5 ppm	
Рабочая температура	от -30 С до + 55 С	
Импеданс антенны	50Ω	
Напряжение питания	7.4 В (Li-ion)	
Размеры	117x 57 x 35 мм	
Масса (с аккумулятором и антенной)	208 грамм	

Передатчик

Тип модуляции	F3E
Подавление побочных излучений	65 дБ ниже уровня несущей
Максимальная девиация	<5 кГц
Аудиоискажения	менее 5%

Приёмник

Чувствительность	0.2 мкВ
Избирательность	70 дБ
Интермодуляция	65 дБ
Подавление побочных излучений	≥ 70 дБ
Выходная аудиомощность	500 мВ
Аудиоискажения	менее 5%

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

В городе и на даче

Радиостанции **ТК-100** одновременно хорошо подходят для обеспечения связи при походе в большой супермаркет, так и при прогулке по лесу. Легкость управления и чистый голос обеспечивают комфорт вашей связи в любых условиях.



В походе и на отдыхе

С радиостанцией **ТК-100** Вы никогда не потеряетесь со своими родными и не заблудитесь в незнакомой местности. Штатный аккумулятор позволяет использовать рацию в течение длительного времени, что особенно важно в походе и на рыбалке. Радиостанции обеспечивают уверенный приём в условиях пересечённой местности и на открытом водоёме.



В дороге и при занятиях спортом

Большой динамик и шумоподавитель обеспечивают чистый звук как в шумной компании, так и при поездке в автомобиле. Функция VOX поможет освободить ваши руки при занятиях активным спортом, а эргономичный дизайн и уникальная защелка аккумулятора обеспечат гарантированное удобство и безопасность при использовании радиостанции.



ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ!

ЗАО "Хайтком"

тел. +7 (495) 979-60-69
www.hytcom.ru