



ЛЕГЕНДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

# TK-446M

Носимая радиостанция для безлицензионной и профессиональной радиосвязи



- 128 каналов
- Li-Ion аккумулятор
- СТСС/DCS кодер/декодер
- Функция VOX (свободные руки)
- Интуитивно-понятное управление
- Таймер ограничения времени передачи (TOT)
- Световая индикация режима приёма / передачи
- Голосовой маркер переключения каналов
- Сигнализация о разряде аккумулятора
- Программируемая кнопка «Монитор»
- Широкий температурный диапазон
- Выбор полосы пропускания
- Режим шумоподавления
- Съемная гибкая антенна
- Удобный и эргономичный дизайн
- Корпус из ударопрочного пластика
- Надёжная клипса для поясного крепления
- Крепление-проушина для ношения на ремне
- Возможность подключения гарнитуры / тангенты



TK-446M – легендарная радиостанция ХАЙТ вернулась в новом исполнении! Теперь TK-446M может работать в профессиональном UHF диапазоне. За счёт нового эргономичного корпуса станция удобно держится в руке, обеспечивая лёгкое и безошибочное управление. Корпус TK-446M выполнен из специального ударопрочного пластика, выдерживающего значительные нагрузки при случайном падении. Радиостанция очень компактна и легка, что упрощает её ношение в течение довольно длительного времени. TK-446M уверенно работает при различных температурных режимах и неприхотлива в обслуживании. Интуитивно понятное управление и голосовые оповещения делают её незаменимой при повседневном использовании, как на отдыхе, так и на работе. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает более продолжительную работу радиостанции, а режим экономии энергии позволяет максимально долго оставаться на связи. Оцените простоту, удобство и качество связи, вместе с обновлённой радиостанцией TK-446M.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЯЗЬ!



### Основные технические характеристики

Частотный диапазон	LPD/PMR/UHF
Количество каналов	128 каналов
Шаг сетки частот	12,5 кГц / 25 кГц
Стабильность частоты	+2,5 ppm
Рабочая температура	от -30 С до +60С
Импеданс антенны	50Ω
Напряжение питания	7.4В
Размеры	110 x 55 x 36 мм
Масса (с аккумулятором и антенной)	230 грамм
Емкость аккумулятора	2600 мАч (Li-ion)

### Передатчик

Тип модуляции	16кФ3Е
Соотношение сигнал/шум	≥35 dB
Максимальная девиация	≤3 кГц
Нелинейные искажения	менее 5%

### Приёмник

Чувствительность	0.2 мкВ
Избирательность	70 дБ
Интермодуляция	65 дБ
Мощность НЧ	500 мВ
Нелинейные искажения	менее 5%

## РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- 77 предустановленных безлицензионных каналов (69 LPD + 8 PMR)
- Голосовое оповещение смены номера канала на русском языке
- Настройка порога шумоподавления (9 уровней)
- Режим экономии энергии аккумулятора
- Предупреждение о низком заряде батареи – световой индикатор и голосовое оповещение
- Световая индикация режимов приёма и передачи (красный и зелёный светодиод)
- Световая индикация уровня заряда аккумулятора при нахождении в зарядном устройстве
- Аксессуарный разъём для подключения выносного спикер-микрофона или ларингофонной гарнитуры
- Регулировка мощности радиопередатчика (высокая / низкая)

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

### В лесу, на рыбалке и при занятиях спортом

Радиостанции **ТК-446М** одинаково хорошо подходят для обеспечения связи, как при походе в лес, так и на рыбалке, или на охоте. Легкость и простота управления обеспечивают доступную связь при любых условиях. Достаточная ёмкость аккумулятора и режим экономии энергии позволяют использовать **ТК-446М** в течение длительного времени. Радиостанция обеспечивают уверенный приём как в условиях пересечённой местности, так и на открытом водоёме. Функция VOX позволяет пользоваться связью без помощи рук, а эргономичный дизайн и ударопрочное исполнение гарантируют комфортную и гарантированную радиосвязь

### Охрана объектов, службы безопасности, строительство

Радиостанция **ТК-446М** может с лёгкостью использоваться в таких сферах, как охрана объектов, выездные ремонтные бригады, строительство и многое другое. Аксессуарный разъём позволяет подключать к радиостанции выносной спикер-микрофон или ларингофонную гарнитуру, что наиболее востребовано при выполнении работ или при охране объектов. Световая индикация режима приёма/передачи позволяет осуществлять дополнительный визуальный контроль за связью. Голосовое оповещение о разряде батареи, не даст пользователю неожиданно оказаться без связи, а функция кодирования сигналинга позволит избежать ненужных вызовов



# ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ!

**ЗАО "Хайтком"**

тел. +7 (495) 979-60-69  
www.hytcom.ru